

TP-3000

Parmak İzi Okutma Terminali



- PARMAK İZİ OKUTMA
- PROXIMITY KART OKUTMA
- ŞİFRE GİREBİLME



Parmak izi ve Proximity Kart Okuma.
Geçiş kontrol ve Personel Devam Kontrol
amaçlı kullanılabilir.

- Kapı veya turnikeye kumanda edebilir.
Yangın ve hırsız alarm sistemlerine entegre
edilebilir.
- Web tabanlı yazılımı sayesinde internet veya
mobil telefon üzerinden kontrol edilebilir.
- Yüksek parmak izi okuma performansı.



TP-3000

Parmak İzi Okutma Terminali

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Parmak İzi Kapasitesi	: 3.000 Parmak
Proximity Kart Okuma Kapasitesi	: 100.000 Kart.
Bilgi Tutma Kapasitesi	: 100.000 Haraket.
Ekran	: 2.8" TFT Renkli LCD.
Okuma Hızı	: 1 Saniyeden az.
Arayüz	: TCP-IP/RS-485/USB Flash Disk.
Menü	: Türkçe ve İngilizce, şifre korumalı.
Dil	: Türkçe ve İngilizce, okuma anında sesli mesaj.
Zil Çaldırma Özelliği	: 1 Günde 8 defa zil çaldırabilir.
Çıkış	: Weigang 26-34, Röle çıkışı, zil çıkışı
Enerji	: DC9V-12V, 1A
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C – 45°C
Boyutlar	: 105 mm x 105 mm x 30 mm

